

B2X

CUSTODIE MODULARI CASSETTE DI GIUNZIONE



Serie: B2X IP66/IP67
Ex II 2 G D Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db



FINO A 63 A

- Per zona 1, 2 e 21,22
- Anche a sicurezza intrinseca, su richiesta
- Custodie in GRP
- Con morsetti certificati Ex
- 2 taglie: 120x120x90 e 160x160x90 mm
- Max. 630 V
- IP66/IP67 protezione a liquidi e polveri
- Classe di Temperatura T4, T5 e/o T6 da -40°C fino a +60°C dipendente dalla corrente massima e dalla sezione del cavo utilizzato.

Configurazioni complete di pressacavi in plastica



Cassette in GRP, con pressacavi plastici, tappi, e morsetti come descritto.

TAGLIA	CONFIG.	PRES-SACAVI	TAPPI (forniti sciolti)	MORSETTI	Corrente Max. ⁽¹⁾	CODICI
120x120x90 mm		2 x M20 (10-14mm)	/	5 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J169
		3 x M20 (10-14mm)	1 x M20	5 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J170
		4 x M20 (10-14mm)	2 x M20	7 x 4mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J171
		2 x M25 (12-18mm)	/	5 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J172
		3 x M25 (12-18mm)	1 x M25	5 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J173
		4 x M25 (12-18mm)	2 x M25	7 x 6mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J174
160x160x90 mm		2 x M32 (17-24mm)	/	5 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J175
		3 x M32 (17-24mm)	1 x M32	5 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J176
		4 x M32 (17-24mm)	2 x M32	7 x 10mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J177
		2 x M40 (17-31mm)	/	5 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J178
		3 x M40 (17-31mm)	1 x M40	5 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J179
		4 x M40 (17-31mm)	2 x M40	7 x 16mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J180
		6 x M20 (10-14mm)	3 x M20	12 x 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J195
		8 x M20 (10-14mm)	4 x M20	14 x 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J196
		6 x M25 (12-18mm)	3 x M25	12 x 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J197
		8 x M25 (12-18mm)	4 x M25	12 x 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J198
		6 x M32 (16-25mm)	3 x M32	10 x 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J199
		8 x M32 (16-25mm)	4 x M32	10 x 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J200

(1) Corrente massima, a +60°C, per la sezione di cavo massima determinata dal morsetto indicato. Dettagli e disegni disponibili su richiesta.





















In funzione della configurazione e della classe di temperatura richiesta, il valore della corrente massima può essere modificato.

Configurazioni complete di pressacavo a doppia tenuta in ottone nickelato e messa a terra



Cassette in GRP, con pressacavi, tappi e morsetti come descritti.

TAGLIA	CONFIG.	PRES-SACAVI	TAPPI (forniti sciolti)	MORSETTI	Corrente Max. ⁽¹⁾	CODICI
120x120x90 mm		2 x M20 (6-12/8-17mm)	/	5 x 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J201
		3 x M20 (6-12/8-17mm)	1 x M20	5 X 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J202
		4 x M20 (6-12/8-17mm)	2 x M20	7 X 4 mm ² + 2 E	25A	24A1C0000J203
		2 x M25 (6-17/14-23mm)	/	5 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J204
		3 x M25 (6-17/14-23mm)	1 x M25	5 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J205
		4 x M25 (6-17/14-23mm)	2 x M25	7 X 6 mm ² + 2 E	32A	24A1D0000J206
160x160x90 mm		2 x M32 (14-23/20-29mm)	/	5 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J207
		3 x M32 (14-23/20-29mm)	1 x M32	5 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J208
		4 x M32 (14-23/20-29mm)	2 x M32	7 X 10 mm ² + 2 E	45A	24C1E0000J209
		2 x M40 (23-36/29-42mm)	/	5 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J210
		3 x M40 (23-36/29-42mm)	1 x M40	5 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J211
		4 x M40 (23-36/29-42mm)	2 x M40	7 X 16 mm ² + 2 E	63A	24C1F0000J212
		6 x M20 (6-1/8-17mm)	3 x M20	12 X 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J213
		8 x M20 (6-1/8-17mm)	4 x M20	14 X 4 mm ² + 4 E	25A	24C1C0000J214
		6 x M25 (6-17/14-23mm)	3 x M25	12 X 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J215
		8 x M25 (6-17/14-23mm)	4 x M25	12 X 6 mm ² + 4 E	32A	24C1D0000J216
		6 x M32 (14-23/20-29mm)	3 x M32	10 X 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J217
		8 x M32 (14-23/20-29mm)	4 x M32	10 X 10 mm ² + 3 E	45A	24C1E0000J218

(1) Corrente massima, a +60°C, per la sezione di cavo massima determinata dal morsetto indicato. Dettagli e disegni disponibili su richiesta.



In funzione della configurazione e della classe di temperatura richiesta, il valore della corrente massima può essere modificato.



Contattateci per configurazioni diverse, o per maggiori dimensioni.

B2X



MXBS



MXBJ

